

# SECURBOX B13

CENTRALE DI ALLARME ANTINTRUSIONE

**GESCO**  
sicurezza elettronica

Compatta e funzionale, è la centrale ideale per impianti medio-piccoli. Contiene l'elettronica di controllo, la sezione radio, la sirena, la batteria e il caricabatteria.

La tecnologia radio è bidirezionale, sicura e affidabile.

Possono essere utilizzati sensori cablati o senza fili.

Tutte le funzioni sono gestite tramite radiocomandi e tastiere che forniscono conferma ottica e acustica dei comandi.

## > CARATTERISTICHE

- centrale ibrida, per impianti cablati e senza fili
- 4 ingressi di allarme programmabili a doppio bilanciamento
- interfaccia radio gfsk in banda 868 MHz
- funzionamento bidirezionale con risposta
- ricerca dinamica del canale libero
- trasmissioni crittate anti intercettazione
- sino a 10 sensori via radio serie Bx
- sino a 10 radiocomandi B31 identificati
- sino a 2 sirene B83 e 2 tastiere B32
- segnalazioni operative con 3 led e display led a 2 digit
- sirena alta efficienza e avvisatore di servizio
- uscita di allarme a relè con scambio isolato
- 2 uscite logiche attivabili da radiocomandi e tastiere
- funzione allarme 'panico' da radiocomando
- memoria storica a 20 posizioni per attivazioni e allarmi
- prova impianto e verifica dell'intensità dei segnali radio
- alimentatore caricabatteria 13,6 V 2 A
- contenitore protetto mm 200x270x80
- alloggiamento per batteria 12 V 2 Ah



La centrale B13 viene fornita con 2 radiocomandi B31, la versione B13 T viene fornita con una tastiera B32.