

RADIOSWITCH B40

TRASMETTITORE CON SENSORE MAGNETICO

GESCO
sicurezza elettronica

La protezione dei serramenti perimetrali è molto utile, soprattutto in ambito residenziale, poiché permette di attivare il sistema di allarme anche quando i locali protetti sono occupati. Dove la stesura dei cavi è difficoltosa, il trasmettitore B40 è la soluzione ottimale grazie al collegamento radio bidirezionale supervisionato.

Semplice e conveniente, ha lunga autonomia e utilizza batterie al litio economiche e reperibili. Le dimensioni compatte e l'aspetto gradevole lo rendono adatto a qualsiasi ambiente.

➤ CARATTERISTICHE

- sensore magnetico digitale
- comunicazione radio gfsk in banda 868 MHz
- funzionamento bidirezionale con risposta
- protocollo proprietario antintercettazione
- trasmette allarme, manomissione, ripristino
- trasmissione di supervisione, cadenza 1 ora
- trasmissione automatica di batteria scarica
- led interno di controllo attivo a contenitore aperto
- alimentazione 3 V con batteria litio CR2032
- autonomia superiore a 3 anni
- contenitore protetto contro l'apertura
- dimensioni mm 62x36x18
- magnete mm 62x12x14 + distanziale mm 4
- per interni, temperatura ambiente +5 +40°C
- disponibile in colore bianco o marrone
- fornito con magnete e batteria

