

RADIOSWITCH B42

TRASMETTITORE PER CONTATTI DI ALLARME

GESCO
sicurezza elettronica

La protezione dei serramenti perimetrali, soprattutto in ambito residenziale, è molto importante poichè permette di utilizzare il sistema di allarme anche quando i locali sono occupati. Dove la stesura dei cavi è difficoltosa, per motivi pratici o estetici, il trasmettitore B42 rappresenta la soluzione ottimale grazie al collegamento radio. Il contenitore, particolarmente compatto e gradevole, si adatta a qualsiasi ambiente.



➤ CARATTERISTICHE

- 1 ingresso per contatto interno o esterno
- 1 ingresso per contatto o rollerswitch 480
- possibilità di autoesclusione di un ingresso
- led interno di controllo, attivo a contenitore aperto
- comunicazione radio gfsk in banda 868 MHz
- funzionamento bidirezionale con risposta
- ricerca dinamica del canale libero
- trasmissioni criptate anti intercettazione
- trasmette allarme, manomissione, ripristino
- trasmissione di supervisione, cadenza 1 ora
- trasmissione automatica di batteria scarica
- alimentazione 3 V con batteria litio CR2450
- autonomia 4 anni con contatti magnetici
- autonomia 2 anni con rollerswitch
- contenitore protetto contro l'apertura
- dimensioni mm 62x36x18, colore bianco o marrone
- magnete mm 62x12x14 + distanziale mm 4
- per interni, temperatura ambiente +5 +40°C

Il trasmettitore è disponibile in 2 versioni:

- B42.1 con 1 ingresso per contatto e 1 ingresso per contatto o rollerswitch
- B42.2 con 1 contatto reed incorporato e 1 ingresso per contatto o rollerswitch fornito con magnete

