

RADIOSWITCH B43


TRASMETTITORE PER CONTATTI DI ALLARME
CON SENSORE ANTIFONDAMENTO

GESCO
sicurezza elettronica

La protezione dei serramenti perimetrali è la prima difesa contro le intrusioni, ed è importante anche perchè permette di utilizzare il sistema di allarme quando i locali sono occupati.

Il trasmettitore B43 offre protezione completa, con 2 ingressi per contatti di allarme e un accelerometro digitale che rileva i tentativi di sfondamento. Grazie al collegamento radio e alle dimensioni molto compatte, si adatta a qualsiasi ambiente.

Può essere utilizzato anche per segnalare la rimozione di oggetti.



> CARATTERISTICHE

- accelerometro digitale con sensibilità programmabile
- 1 ingresso per contatto interno o esterno
- 1 ingresso per contatto o rollerswitch 480
- possibilità di autoesclusione di un ingresso
- led interno di controllo, attivo a contenitore aperto
- comunicazione radio gfsk in banda 868 MHz
- funzionamento bidirezionale con risposta
- ricerca dinamica del canale libero
- trasmissioni criptate anti intercettazione
- trasmette allarme, manomissione, ripristino
- trasmissione di supervisione, cadenza 1 ora
- trasmissione automatica di batteria scarica
- alimentazione 3 V con batteria litio CR2450
- autonomia 4 anni con contatti magnetici
- autonomia 2 anni con rollerswitch
- contenitore protetto contro l'apertura
- dimensioni mm 62x36x18, colore bianco o marrone
- magnete mm 62x12x14 + distanziale mm 4
- per interni, temperatura ambiente +5°C +40°C

Il trasmettitore è disponibile in 2 versioni:

- B43.1 con 1 ingresso per contatto e
1 ingresso per contatto o rollerswitch
- B43.2 con 1 contatto reed incorporato e
1 ingresso per contatto o rollerswitch
fornito con magnete