

# SECURBOX K6

CENTRALE DI ALLARME ANTINTRUSIONE

**GESCO**  
sicurezza elettronica

Progettata per la massima qualità e semplicità, è la centrale ideale per realizzare piccoli impianti cablati.

Dotata di organo di comando a chiave elettronica, permette il comando remoto anche tramite tastiere a codice numerico.

## ➤ CARATTERISTICHE

- 6 ingressi di allarme programmabili
- 1 ingresso per organo di comando supplementare
- 1 uscita logica riposo /servizio
- 2 relè di allarme, per sirene e funzioni accessorie
- comando con chiave elettronica di prossimità K30
- comando opzionale a codice con tastiere K36
- 2 stati di servizio parziale programmabili
- segnalazioni locali con 9 spie e un avvisatore acustico
- memoria sequenziale degli ultimi 5 allarmi
- programmazione semplificata con 2 pulsanti interni
- linea seriale per lettori chiavi K31, tastiere e sirene
- alimentatore caricabatteria: uscita 13,6 V - 2 A
- assorbimento della centrale max 50 mA a 12 V
- contenitore protetto contro apertura e rimozione
- dimensioni cm 22x30x8
- alloggiamento per batteria 12 V 7 Ah

Parametri configurabili:

- connessione ingressi: n.c., bilanciati, doppio bilanciamento
- funzione ingressi: ritardati, istantanei
- abbinamento ingressi agli stati di servizio parziale
- temporizzazioni: uscita, entrata, allarme
- esclusioni automatiche in uno o più stati di servizio



La centrale viene fornita con 3 chiavi **SECURKEY K30**